


TUOTENRO: BTS-61 MK2
BLUETOOTH-KAIUTIN
Käyttöopas (Suomi)

Tekniset tiedot

Bluetooth-versio: V 2.0
Siirtoetäisyys: 10 metriin asti
Lähtöteho: 3 W*2
Taajuusvaste: 80Hz - 19kHz
Tuloherkkyys: 800mV 1kHz
Signaalin kohinasuhde: >=85dB
Vääristymä: =<0.6 % PO=2W
Tulojännite: DC 5V 200-500 mAh
Ladattava paristo; 5C paristo 400mAh
Latausaika: n. 2 tuntia
Toisto aika: n. 1.5 tuntia

Toiminnot



1. Äänenvoimakkuus+/Seuraava, paina ja pidä painettuna pienentääksesi äänenvoimakkuutta, nopea painallus siirtää seuraavaan.
2. Toisto/Tauko & Haku -toiminto, paina ja pidä painettuna Bluetooth KÄYTÖSSÄ/EI KÄYTÖSSÄ.
3. Äänenvoimakkuus-/Edellinen, paina ja pidä painettuna lisätäksesi äänenvoimakkuutta, nopea painallus siirtää edelliseen.
4. Bluetooth / FM-radio / AUX IN.
5. Virtakatkaisija: Käytössä / ei käytössä.
6. Lataa PC-yhteyden välityksellä.
7. AUX-IN.
8. Ulkoinen, ladattava akku.

Käyttöohje

1. Käännä ON/OFF -katkaisija ON-asentoon, kääntääksesi laitteen päälle.
2. Päälle kytkemisen jälkeen ensimmäinen tila on BT-tila, "MODE"-painikkeen painaminen kerran kytkee päälle FM-radion, jonka FM-tilassa kuulet heti musiikkia tai kohinaa. "MODE"-painikkeen uusi painallus kytkee päälle Aux-tilan, jolloin sininen valo vilkkuu nopeaan tahtiin.
3. Kun BT-tila on päällä, laite piippaa kerran ja Bluetooth-toiminto on käytettävissä laiteparin muodostusta varten. Kytke matkapuhelimen Bluetooth-toiminto päälle ja etsi laitepari nimeltä "BTS-61". 5 sekunnin kuluttua kuuluu yhteyden luomisesta

FIN-1

- kertova merkkiäni. Voit aloittaa musiikin toistamisen heti laiteparin muodostuttua.
4. Paina FM-radiotilassa "toisto / tauko", tämä etsii kanavan automaattisesti, paina Vol- ja Vol+ vaihtaaksesi esiasetettuja kanavia myöhemmin (ennen vaihtamista FM-tilaan, voit liittää AUX-johdon ulkoiseksi antenniksi paremman vastaanotossignaalin saamiseksi).
 5. Paina Äänenvoimakkuus-/Seuraava ja Äänenvoimakkuus+/Edellinen yhtä aikaa, jos haluat poistaa olemassa olevan Bluetooth-laiteparin.
 6. Latauksen aikana valo on punainen, ja kun lataus on valmis, punainen valo sammuu.

Varoitukset

Henkilöiden (lapset mukaan lukien), joilla on rajoittuneet fyysiset, henkiset kyvyt tai havaintokyky, tai riittämättömät tiedot, ei tulisi käyttää tätä laitetta, muutoin kuin oikein opastettuna tai valvonnan alaisina.
KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, TEKIJÄNOIKEUS: DENVER ELECTRONICS A/S



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.
Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot on merkitty alla olevalla rastiin jätteen symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.
On tärkeää, että loppukäyttäjän viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällätavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan eivätkä ne vahingoita ympäristöä.
Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voi viedä itse ilmaiseksi pisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Inter Sales A/S täten vakuuttaa, että tämä tuote (BTS-61 MK2) on direktiivin 1999/5/EC olennaisten vaatimusten ja sitä koskevien muiden määräysten mukainen. Jäljennöksen vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta voi luovuttaa:
Inter Sales A/S
Stavneagervej 22, DK-8250 Egaa, Tanska/Denmark

Maahantuoja/Importer:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22, DK-8250 Egaa, Tanska/Denmark
www.facebook.com/denverelectronics

FIN-2