



DENVER®

Guía de usuario
Pulsera inteligente Denver BFA-15

Búsqueda inteligente Exploración sin fin

Condición de trabajo para el móvil

 iOS 7.1 y superior
  Android 4.4 y superior
  Es compatible con Bluetooth 4.0

Guía de inicio rápido

1. Descargue la aplicación Denver BFA-15. La pulsera inteligente debe emparejarse con el Smartphone a través de la aplicación. Antes de descargarla, remítase a las condiciones de funcionamiento para móviles.



Busque en el mercado de teléfonos y descárguela. Busque y descargue "Denver BFA-15" en la App Store o en el Google play.

2. Activación y carga del dispositivo. Asegúrese de que la alimentación funciona normalmente antes de su uso inicial. En caso de que el aparato presente la batería baja, conecte el aparato al cargador. El aparato arrancará automáticamente (conecte el USB en un puerto CC normal (5V-500mA) para cargarlo tal y como se muestra debajo. El host debe estar separado de la correa cuando se cargue).



Puertos de carga USB

3. Empareje el dispositivo. Abra el dispositivo a emparejar en la aplicación; por favor, asegúrese de que el Bluetooth está en la posición ON cuando empareje el dispositivo. Cuando busque y empareje el aparato, pulse durante un periodo prolongado de tiempo la pantalla del aparato y active el aparato (luz encendida). La aplicación buscará el dispositivo automáticamente; elija el nombre del dispositivo y conecte el dispositivo a la aplicación.



Seleccione el dispositivo en la lista de búsqueda del smartphone

Cómo usarlo

Definiciones clave:
Tocar: interruptor de función
Pulsar durante un periodo prolongado de tiempo: activar, modo cambio



Una vez que el dispositivo se haya conectado con éxito a la aplicación, registrará y analizará sus actividades y su sueño de forma automática. Toque el clic de cambio; el orden de la pantalla es el siguiente

1. Modo normal

Notificación de llamada entrante: 12:45
 Modo de hora: 12:45
 Modo de entrenamiento: >>>

Modo de paso: 12.000
 Modo de distancia: 6.00 KM

Modo de calorías: 6789
 Modo de tiempo de actividad: 1234 MIN

Modo de alarma: 12:45
 Encontrar teléfono: ...

Nota: el modo de alarma y encontrar personas solo se mostrará en pantalla tras conectarse a la APLICACIÓN.

2. Modo de disparo remoto de la cámara



Coloque el disparo de la cámara en la posición ON en la aplicación; posteriormente, el dispositivo entrará en la pantalla de disparo a distancia; el mando a distancia para disparar fotografías dispone de las siguientes funciones: (levantar el sentido de la muñeca /tocar pantalla) para hacer una fotografía.

3. Modo deporte

Haga clic para entrar en el modo ejercicio; púlselo durante un periodo prolongado de tiempo para iniciar el movimiento.

Modo de notificación de inicio del deporte: 3
 Modo cronómetro: 12:45:45
 Modo paso deportivo: 16.789

Modo distancia deportiva: 12.09 KM
 Modo calorías deportivas: 6789
 Modo reloj deportivo: 12:45

Púlselo durante 1S para entrar en el fin del movimiento
 Modo de notificación de parada deportiva: 3

4. Modo de notificación

Notificación de llamada entrante: 13523600
 Notificar mensaje: Hello-Hel

Notificación de alarma: 12:45
 Notificación de sedentarismo: ...

Notificación antiperdida: ...
 Notificación de batería baja: ...

Notificar carga completa: [Icono]

Instrucción del modo de notificación:
 1. Bajo el modo de notificación de mensaje, y llamada entrante, la pantalla todavía mostrará el último texto o diapositiva, cuando haya una nueva notificación entrante.
 2. Si hay una llamada o mensaje entrante, el dispositivo forzará el modo de alerta de llamadas / mensaje sin importar en qué otro modo se encuentre; tras salir del mismo, vuelve al modo anterior.

Instrucciones de funciones

Registro de actividades: Registra las actividades diarias; puede comprobar las actividades diarias incluyendo los pasos, el consumo de calorías en la aplicación;
Monitor de sueño: El dispositivo puede reconocer automáticamente su estado y monitorizar todo el progreso de su sueño analizando las horas de sueño profundo y las horas de sueño ligero;
Alertas de notificación: Alerta de alarma, alerta de llamada, alerta de sedentarismo, etc. mediante vibración silenciosa;
Antiperdida: Cuando el smartphone se encuentra fuera del alcance del Bluetooth (5m), el dispositivo vibra para recordarlo.
Cámara de control remoto: La operación en pantalla puede controlar el disparo de fotografías a distancia.
Almacenamiento de datos en el dispositivo: Los datos de actividad se eliminarán cada 0:00am de forma cíclica, pero el mismo aparato puede restaurar los datos de 7 días; después de 7 días, los datos se borrarán. Sugerimos al usuario que sincronice los datos con la aplicación al menos una vez cada 7 días durante su uso.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Preguntas más frecuentes
 ¿No se puede encontrar el dispositivo cuando se empareja el dispositivo? Por favor, asegúrese de que el Bluetooth del smartphone está CONECTADO y que el sistema operativo Android del smartphone sea 4.4 y superior e iOS 7.1 y superior.
 Por favor, asegúrese de que el dispositivo está cerca del smartphone cuando lo empareje (normal 0.5m) y entre el alcance de distancia de comunicación Bluetooth normal (en 10m).
 Por favor, asegúrese de que el dispositivo no tiene batería baja. Si todavía hay algún problema tras la carga completa, por favor, póngase en contacto con nosotros.

¿No se puede conectar el dispositivo con la aplicación?
 Algunos servicios Bluetooth de los smartphones serán anormales al reiniciarlos. Por favor, reinicie el Bluetooth o reinicie el smartphone para emparejar el dispositivo.

Cómo restaurar la configuración de fábrica
 Asegúrese de que el dispositivo está conectado con la aplicación; vaya a la aplicación "Configuración del sistema de minas" y elija reiniciar el dispositivo".

Cómo actualizar el aparato </370
 Asegúrese de que el dispositivo está conectado con la aplicación; vaya a la aplicación "Dispositivo"- "Actualizar dispositivo"; por favor espere unos minutos antes de que se realice la actualización.

Especificaciones básicas

Modelo: BFA-15
 CPU: Nordic
 Sensor: kionix
 Peso del host: 18g
 Tipo de pila: Batería de polímeros de litio recargable
 Capacidad de la batería: 45mAh
 Sincronización de datos: Bluetooth 4.0
 Temperatura de funcionamiento: -10C-45C
 Nivel de impermeabilidad y estanqueidad: IP67
 En espera: más de 7 días
 Bandas de frecuencia: 2402-2480MHz
 Potencia de salida máxima: 0.57dBm

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®
 www.denver-electronics.com




Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente, si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente.

Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, llevan un símbolo de un cubo de basura cruzado por un aspa, como el que se ve a continuación. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías, no deberían ser eliminados con el resto de basura del hogar, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida, en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías gratuitamente en los centros de reciclaje y en otros lugares de recogida, o solicitar que sean recogidos de su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Por la presente, Inter Sales A/S declara que el tipo de equipo radioeléctrico BFA-15 es conforme con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración EU de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: <http://www.denver-electronics.com/denver-bfa-15/>
 Rango de funcionamiento de la Gama de frecuencia: 2402-2480MHz
 Potencia de salida máxima: 0.57dBm

Importador:
 DENVER ELECTRONICS A/S
 Omega 5A, Soeften
 DK-8382 Hinnerup
 Dinamarca
www.facebook.com/denverelectronics