



DENVER

Käyttöopas
**Älyranneke
Denver BFA-15**

Älykäs haku
Loputon etsintä

Mobiilikäytön edellytykset

iOS 7.1 tai uudempi Android 4.4 tai uudempi Tukee Bluetooth 4.-versiota

Pikaopas

1. Lataa Denver BFA-15-sovellus
Älyrannekeesta tehdään laitepari älypuhelimien kanssa sovelluksen avulla. Katso

Etsi puhelimen kaupasta ja lataa. Etsi " Denver BFA-15"-sovellus App Storesta tai Google Play -kaupasta ja lataa se.

2. Laitteen aktivointi ja lataaminen
Varmista ennen ensimmäistä käyttökertaa, että virta toimii normaalisti. Mikäli laitteen akun varaus on alhainen, yhdistä laite laturiin. Laite käynnistyy automaattisesti uudelleen (yhdistä USB normaaliin DC-porttiin (5 V, 500 mA) lataamista varten kuten alla. Päälaite tulee irrottaa rannekkeesta latauksen ajaksi).

USB-latausportti

3. Laitteparin muodostaminen
Avaa pariksi liitettävä laite sovelluksessa. Varmista, että Bluetooth on päällä, kun muodostat laiteparia. Kun etsit laitetta ja muodostat laiteparia, paina laitteen näyttöä pitkään ja käynnistä laite (valo syttyy). Sovellus hakee laitteen automaattisesti, valitse laitteen nimi ja yhdistä laite sovellukseen.

Etsi laite älypuhelimien laiteluettelosta

Käyttöohje

Keskeiset määrittelmät:
Napautus: toiminnon vaihto
Pitkään painallus: aktivointi, tilan vaihto

Kun laite on yhdistetty sovellukseen, se tallentaa ja analysoi liikkumistasi ja unitilaasi automaattisesti. Koskettamalla kytkintä vaihdat näyttöä seuraavassa järjestyksessä

1. Normaali tila

Aikailta 12:45 → Harjoittelutila >>>
→ Askeltia 12.000 → Matkatila 6.00 km
→ Kaloritila 6789 → Aktiivisuusajalla 1234 min
→ Hälytystila 12:45 → Etsi puhelin

Huomaa: hälytystila ja etsi puhelin näkyvät näytössä vain, kun ne on kytketty päälle sovelluksesta.

2. Kameran etälaukaisutila

Aseta kameran laukaisu päälle sovelluksesta, laite siirtyy sitten etälaukaisunäyttöön. Ohjaa kuvauksen etälaukaisua seuraavasti: (nosta rannetta /napauta näyttöä) kuvan ottamiseksi.

3. Urheilutila

Napsauttamalla pääset harjoittelutilaan, pitkällä painalluksella aloitat liikkumisen

Urheilu aloitus ilmoitustila: 3, 12:45:45, 16.789
Urheilu matkatila: 12.09 km, 6789, 12:45
Urheilu kaloritila: 6789, 12:45
Urheilu kellotila: 12:45

Paina pitkään 15, kun lopetat liikkumisen

4. Ilmoitustila

Saapuvan puhelun ilmoitus: 13523600, Viesti-ilmoitus Hello-Hel
Hälytysilmoitus 12:45, Liik kumattomuusilmoitus
Yhteyden menetysoilmoitus Alhaisen varauksen ilmoitus

Latausilmoitus
Ladattu täyteen ilmoitus

Ilmoitustilan ohje:

1. Saapuvan puhelun ja viesti-ilmoituksen aikana näytössä näkyy edellisen kerran teksti ja se vaihtuu, kun uusi ilmoitus tulee.
2. Jos puhelu tai viesti tulee, laite pakotetaan puhelu-/viestihälytystilaan riippumatta siitä, missä tilassa se on, lopettamisen jälkeen se palaa edelliseen tilaan.

Toimintojen ohjeet

Tallennustoiminnot:
Tallentamalla päivittäiset aktiviteetit voit seurata niitä sovelluksen avulla, mukaan lukien askelmäärä, matka ja kalorien kulutus;
Unen seuranta:
DLaite tunnistaa automaattisesti unitilasi ja seuraa uniprosessia analysoiden syvän unen ja kevyen unen tuntimääriä;
Hälytysilmoitukset:
Herätyshälytys, puheluhälytys, liikkumattomuushälytys jne. hiljaisella värinäällä; Yhteyden menetykset:
Kun älypuhelin on Bluetooth-kantaman (5 m) ulkopuolella, laite ilmoittaa tästä värinäällä.
Kameran etälaukaisu:
Kameran etälaukaisua voi ohjata näytöltä.
Laitteen tietojen tallennus:
Aktiivisuus tiedot tyhjenetään aina klo 00.00, mutta laite itse tallentaa 7 päivän tiedot. 7. päivän kuluttua tiedot tyhjenetään. Suosittelemme synkronoimaan tiedot sovelluksen kanssa vähintään kerran 7 päivän käytön aikana.

Usein kysytyt kysymykset

● **En löydä laitetta laiteparin muodostamista varten.**
Varmista, että älypuhelimien Bluetooth on PÄÄLLÄ ja älypuhelimien käyttöjärjestelmä on Android 4.4 tai uudempi tai iOS 7.1 tai uudempi. Varmista, että laite on älypuhelimien lähellä (yleensä 0,5 m) laiteparin muodostamisen aikana sekä Bluetoothin normaalin viestintäkantaman sisällä (10 m:n sisällä).
Varmista, että laitteen akussa on riittävästi virtaa. Ota yhteys meihin, j os ongelma jatkuu lataamisen jälkeen.
● **Laitetta ei saa yhdistettyä sovelluksen kanssa.**
Joidenkin älypuhelimien Bluetooth-palvelu voi olla epänormaali uudelleen käynnistettäessä. Käynnistä Bluetooth uudelleen tai käynnistä älypuhelin uudelleen laiteparin muodostamista varten.

Miten tehdasasetukset palautetaan?
Varmista, että laite on yhdistetty sovellukseen. Siirry sovellukseen, mene kohtaan "Omat järjestelmäasetukset" ja valitse "Käynnistä laite uudelleen".
● **Miten laite päivitetään?**
Varmista, että laite on yhdistetty sovellukseen, siirry kohtaan "Laitte" - "Laitteen päivitys". Odota muutama minuutti päivityksen valmistumista.

Perustiedot

Malli: Denver BFA-15
Proessori: Nordic
Anturi: Kionix
Laitteen paino: 18g
Akun tyyppi: Ladattava polymeeriliitiumakku
Akun kapasiteetti: 45 mAh
Tietojen synkronointi: Bluetooth 4.0
Käyttölämpötila: -10 - +45 °C
Pöly- ja vesitiiviivien taso: IP67
Valmius: yli 7 päivää
Taajuusalueet: 2402-2480MHz
Maksimi lähtöteho: 0.57 dBm

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, TEKIJÄNOIKEUS/DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER
www.denver-electronics.com

CE

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot on merkitty alla olevalla rastitun jätteen symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen. On tärkeää, että loppukäyttäjän viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan ja vahingoittamatta ympäristöä. Kaikkiin kaupunkielihin on perustettu keräyspisteitä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voi viedä itse ilmaiseksi pisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Inter Sales A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi BFA-15 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: <http://www.denver-electronics.com/denver-bfa-15/>
Käyttöraajuusalue: 2402-2480MHz
Maks. lähtöteho: 0.57dBm

Maahantuojat:
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Tanska
www.facebook.com/denverelectronics